

TV3500



Leichtgewichtiger kabelloser TV-Kopfhörer mit kraftvollem Sound. Sofort einsatzfähig durch eine einfach zu installierende Verbindung ohne Kabel.

- **Maximaler Tragekomfort** dank des ultra leichten TV-Kopfhörers (61g) mit einstellbaren, extra weichen Ohrstöpseln für stundenlangen Hörgenuss.
- **Sofortige und super einfache Verbindung ohne Kabel** dank eines in der Basisstation integrierten Mikrofones, das den Ton Ihres Fernsehers oder Ihrer HiFi-Anlage aufnimmt. **ODER: Verbindung mit einem optischen Kabel (TOSLINK) oder einem Audio-Kabel (Klinkenstecker 3,5mm)** für HD-Stereo Sound (Kabel im Lieferumfang enthalten).
- **Lautstärke (bis zu 125dB)** und Rechts/Links-Balance-Einstellung per Fernbedienung. **Ideal für Menschen mit Höreinschränkung.**
- **4 Klangprofile** um die Soundqualität einzustellen, die für Sie am besten ist.
- **Fortschrittliche Technologie zur Verbesserung der Stimmen und zur Reduzierung von TV-Hintergrundgeräuschen.**
- **Mikrofon-Taste** um per Knopfdruck an Unterhaltungen in Ihrer Umgebung teilnehmen zu können.

Bis zu 125dB



TV3500



Ladestation

- **Ladestation mit integriertem Mikrofon und Fernbedienung**
- Power-LED-Anzeige an der Ladestation
- Audio Eingang LED-Anzeige: 1 = optischer Eingang/TOSLINK / 2 = analoger Eingang / 3 = Mikrofon
- LED-Anzeige bei niedrigem Ladestand

Audio

- **Einstellbare klangvolle Lautstärke: bis zu 125dB**
- **Infrarot-Fernbedienung zur einfachen Einstellung von Lautstärke und R/L-Balance** mit Hilfe von "+" und "-" Tasten sowie einer EQ-Equalizer-Taste zur Auswahl der Klangprofile
- **Equalizer mit 4 Klangprofilen:**
kontrastarm / Bass verstärkt / Höhen verstärkt / Verbesserte Stimmqualität mit Reduktion der TV Hintergrundgeräusche
- **3 Wege, um die Basis mit der Tonquelle zu verbinden:**
 - 1.) Sehr einfache Variante ohne Kabel (Mono), Nutzung des TV3500 Mikrofons, um den Klang der Quelle aufzunehmen (TV, HiFi).
 - 2.) Zwei Modi mit Kabeln (Stereo):
 - a) Analoges Audiokabel mit Klinkenstecker (inkl.)
 - b) Optisches TOSLINK Audiokabel (inkl.) für eine bessere Klangqualität
- **Kopfhörer können nach oben, unten und seitlich geneigt werden**, um sie optimal an die Anatomie des Nutzers anzupassen und die Klangqualität zu verbessern
- Akustisches Signal bei niedrigem Akkuladestand

Spezielle Funktionen

- LED-Anzeige für "Akku lädt"/"An"/"Aus" am Kopfhörer
- **Mikrofon-Taste** am Kopfhörer, um den Fernsehton abzuschalten und Umgebungsgeräusche zu hören oder an einer Unterhaltung teilzunehmen. Die Umgebungsgeräusche werden dann direkt vom Mikrofon des Kopfhörers aufgenommen und in Ihren Ohren verstärkt.
- Mikrofon-Taste ermöglicht Ein-/Ausschalten des Kopfhörers
- **Energieeinsparung:** Der Kopfhörer schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn etwa 5 Minuten lang kein Signal erkannt wird.

Technische Spezifikationen

- Störungsfreie numerische DECT-Technologie (1,8 - 1,9 GHz)
- Maximale Ausgangsspannung (NTP) : 24dBm
- Reichweite zwischen Basis und Kopfhörer: bis zu 30m (ohne Hindernisse)
- **Kopfhörer mit Gummi-Ohrstöpseln der Größe „S“ ausgestattet**
- **1 zusätzliches Paar Gummi-Ohrstöpsel der Größe "L" im Lieferumfang enthalten**
- Stromversorgung Basisstation: 5 VDC, 550 mA
- Kopfhörer-Akku: 3,7 V, 450 mA Li-Po
- Nutzungszeit mit vollgeladenem Akku: bis zu 6 Stunden
- Ladezeit bei leerem Akku: ca. 2,5 Stunden
- Fernbedienung benötigt 2 x AAA-Batterien (inkl.)
- Optisches, digitales TOSLINK Audiokabel (inkl.)
- Analoges Audiokabel beidseitig mit 3,5 mm Klinkensteckern (inkl.)
- Kopfhörer Gewicht: 61g / Basisstation Gewicht: 150g

Bestellnummern

TV3500 EU Version	3700601422665
TV3500 UK Version	3700601422962

Verpackungseinheit **x 6**



1 Ladestation +
1 Kopfhörer +
1 Fernbedienung



Mikrofon-Taste am Kopfhörer, um den TV-Ton abzuschalten und Umgebungsgeräusche zu hören



Fernbedienung zur einfachen Klangeinstellung

amplicomms